

ANSCHLIESSEN VON KLEINEN ZÄUNEN

ANSCHLUSS KLEINE ZAUNE MINIGARD

1. Schließe die Erdausgang (1) auf einem Erdstab (2) an mit Hochspannungskabel
2. Schließe die Stromausgang (3) an dem Drahten mit Hochspannungskabel. Tun Sie dies vorzugsweise in der Nähe einem Pfahl um durchbiegen zu verhindern. Sie können hier optional ein Parzellschalter/an-aus Schalter montieren.
3. Sie können das Kabel sicher anschließen an den andere Drahten mit zum Beispiel Lüsterklemme oder Verbindungssätze.
4. Schließe das Gerät an auf dem Netz (5)

BATTERIE, AKKU UND SOLAR ENERGIE

Wenn es kein Netzstrom in der Nähe gibt, können Sie erwägen ein Akku oder Batterie Gerät zu kaufen. In den meisten Fällen ist Nahrung von diese auch mit Solar Energie möglich.

ERDUNG

Einen Holzzaun oder Mauer isoliert den Zaundraht von Erde. Hierdurch wird ein Tier den Schlag nicht fühlen. Sie können das einfach lösen durch auf den Holzzaun oder Mauer einen Draht zu montieren welche verbunden ist mit den Erdausgang des Elektrozaungerätes.

Dasselbe spielt eine Rolle rundum der Teich, wobei Kies oder Naturstein verwendet wird. Hier ist das Leitproblem zu lösen durch zwischen die zwei Spannungsdrähten auf den Pfähle ein extra Draht zu spannen der als Erdungs-rückkehrdraht funktionieren kann.

HOLZZAUN

Einen Holzzaun oder Mauer isoliert den Zaundraht von Erde. Hierdurch wird ein Tier den Schlag nicht fühlen. Sie können das einfach lösen durch auf den Holzzaun oder Mauer einen Draht zu montieren (6) welche verbunden ist mit den Erdausgang des Elektrozaungerätes. Sie können hier denselben Draht benutzen wie dem Spannungsdrähten. Dieser Draht braucht nicht isoliert montiert zu werden.

Ein Erdstab (2) kann zur Unterstützung dienen, aber ist nicht notwendig.

VOLIERE

Eine Voliere muss oft von vorne, aber auch von oben geschützt werden gegen Katzen und Raubvögel. Hierfür kann die Vorzeiten und Oberseite geschützt werden mittels ein Raster von mindestens drei Spannungsdrähten. Wenn der Maschendraht galvanisiert ist kann der Erde Draht (6) hierauf angeschlossen werden. Der Maschendraht funktioniert dann als künstliche Erdung. Die Voliere Vögel haben davon kein Leiden. Wenn der Maschendraht Kunststoff beschichtet ist dann muss zwischen das Spannungsdrähten ein Erde Draht (6) montiert werden. Die Kunststoffschicht isoliert und kann dadurch nicht als Null oder Erdreferenz dienen.

